



◆ON/OFF コネクター仕様
JST社製 12P SMコネクター
MODEL: SMP-12V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	照明 (1)	7	NC
2	照明 (2)	8	NC
3	照明 (3)	9	ON/OFF制御
4	照明 (4)	10	GND
5	照明 (5)	11	NC
6	照明 (6)	12	NC

◆EXT. DATA コネクター仕様
JST社製 18P SMコネクター
MODEL: SMP-18V-BC

ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	20	10	CH.3/4 Strobe
2	21	11	CH.5/6 Strobe
3	22	12	NC
4	23	13	GND
5	24	14	ODD/ENEN
6	25	15	GND
7	26	16	INT/EXT
8	27	17	GND
9	CH.1/2 Strobe	18	GND

●16番ピンをGNDにショートすると、外部制御となります。
20~27のデータをセット後、CH毎のStrobe信号を入力して下さい。

品名: 256階調デジタル調光電源
型式: GLN3024-6B
出力電圧: DC24V
出力電圧: 6チャンネル/独立
調光: 6チャンネル/独立
内部: ロータリーエンコーダ
外部: 8bit (256階調)
調光方式: PWM
電源容量: 30W
入力電圧: AC100V 50/60Hz
入力電圧範囲: AC85V~132V
材質: SPCG t=1
仕上: 焼き付け塗装
塗装色: Y77-20L (日塗工色票番号)
Dynatec